

T-12D 切文字 書体フリー 墨溜まり文字 小枝文字 小さな表札

XP・CDX XPS XPK ES-10 ES-11

ボルト M2 L40 (切文字は文字毎に本数が異なります)

スペーサーφ4 (任意)

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

例

切文字(XP・CDX品番)は文字毎にピッチが異なります。ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

116

ES-10 ES-11

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-13D パールミ

BAS・BAR

BAS品番 ボルト M4 L30 (出幅20) 2本
BAR品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

285

5 BAS-1 BAS-2 BAS-3

395

5 BAS-11

323

5 BAR-1 BAR-2

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

※製法上サイズに誤差が生じます。

T-14D キャレステイ

BX

ボルト M4 L60 出幅(40) 2本

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

100

100

BX-21 BX-26 BX-34

150

150

BX-3 BX-4

裏側にボルト用金具が取り付けられていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-13Z コーナーサイン ステッキサイン

KA・KAP STK-S

KA-1,KA-2 KA-7,KA-8の場合

裏側にボルトが溶接してありますので付属のスペーサーで浮かせて固定します。

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

スペーサーL10

ボルト M4 L40 出幅(30) 2本

KA-8のみ ボルト M4 L40 出幅(30) 4本

10 37 200

10 37 200

KA-1 KA-2 KA-7 KA-8

KA-9の場合

タイル裏面にボルトが溶接してありますので、タイル裏側にも接着剤を塗布し、取り付けて下さい。

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

ボルト M4 L30 出幅(20) 2本

12 30 150

KA-9

STK-S KAP-1の場合

裏側のボルトに丸ナットが取り付けられていますので、丸ナット分浮かせて固定します。

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

ボルト M4 出幅(30) 3本 (KAPは2本)

丸ナット L15

15 69 350 350

STK-S

15 69 400

KAP-1

T-15D スラント

GSL-3

ボルト M4 L40 (出幅32) 5本

目地あり金具

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

裏側にボルト用金具が取り付けられていますので付属のボルトを回し込み固定します。

※文字数・サイズによってピッチが異なります。

※ボルト位置合わせ用取付治具が付属されます。

T-11R カリーノ カリーノピュア

KR KAP

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

M4ボルト 約φ9 30

本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。

カリーノオーナメント KRK

70

本体に溶接アンカー

※アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。壁から浮かせて取り付けて下さい。

T-12R アイスクラフト表札 二世帯住宅向け

IS・SP・RI HT-86

取付穴

壁

表札

ボルト用穴

圧着固定

接着剤

① M4またはM6 約φ9 30

本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。

② 60

本体に溶接アンカー

本体が少し浮くように取り付けて下さい。

右図①②いずれかのアンカー仕様となります。(横付けタイプ除く)
(アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。)